



## Generadores 3000 rpm - gasolina - Serie Standard



MODELOS		HY3100	HY6000	HY9000K
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50
	Potencia Nominal (kW)	2,5	4	6
	Potencia Máxima (kW)	2,8	4,4	6,5
	Voltaje (V)	230	230	230
	Corriente (A)	12,1	19,1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (IP67)
	Pantalla digital	Analógica	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	3,6	6	6
	Funcionamiento a 50% carga (h)	5	4	4
	Nivel de ruido a 7 mts y 50% carga (dBA)	74	74	74
	Salida corriente continua 12 (V/A)	-	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	-
	MOTOR	Tipo de motor	Gasolina	Gasolina
Motor HYUNDAI modelo		IC200	IC340	IC420
Potencia (HP)		6,5	11	15
Modo de arranque		Manual	Manual	Manual
Cilindrada (cc)		198	339	420
Capacidad de aceite (L)		0,6	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kWA)	2,5	4	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR	AVR	AVR
EMBALAJE	Peso neto (Kg)	42	64	70
	Peso bruto (Kg)	44	66	74
	Dimensiones producto (mm)	590x450x500	700x530x550	700x530x550
	Dimensiones packaging (mm)	620x480x530	730x560x580	730x560x580